


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 Fotomodulis „Ja Solar“ 455 W

PASTABOS

1. Kabelių tiesimo ir kitos el. įrangos montavimo vietas tikslinti montavimo metu;
2. Pastato išorėje tiesiami kabeliai turi būti klojami plastikiniuose vamzdžiuose arba metaliniuose kanaluose;
3. Montavimo metu padarytos skylės sienose ir perdangose turi būti užtaisytos degimo nepalaikančia medžiaga;
4. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos ir pajungtos prie įžeminimo kontūro. Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo laidininkais.
Draudžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.
Metalinių konstrukcijų sujungimuose perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0,05 Ω.
Sukalus elektrodus ir nesant ≤ 10 Ω įžeminimo varžai būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas jungtimi, kurią galima atjungti, norint išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
Matavimo jungtį tvirtinti ne aukščiau kaip 1 metro aukštyje nuo žemės paviršiaus.
5. Jungti saulės modulių laidžias tvirtinimo konstrukcijas prie įžeminimo laidininkų.